

### Návod k použití ZigBee+BLE Mesh Gateway & IR Remote 2-in-1

**Specifikace**

Model	MHUB-YR-WR
Velikost	86 * 90 * 26,5 mm
Pracovní teplota	-10°C ~ +55°C
Pracovní vlhlost	10% - 90% RH
Filtr	DC5V 2A (Micro USB)
Způsob připojení	WiFi 2.4 GHz 802.11b/g
Protokol Gateway	ZigBee, BLE, IR
IR frekvence	38KHz
Regulační rozsah	30°
Ovládací vzdálenost	10 metrů
Kmitočet pásmo	2,412-2,484 GHz
Maximální rádiový výkon	+16dBm

**Výkres struktury produktu**

**Úvod a funkce**

Bezdrátová inteligentní multifunkční brána umožňuje inteligentním produktům s řadou různých protokolů (BLE Mesh, ZigBee) provádět interakci s informacemi a má vestavěný modul infračerveného vysíláče, který může také infračerveně ovládat další infračervená elektrická zařízení v domácnosti. Rozlučte se se slovním kabelem a realizujte komunikaci s cloudem a mobilní aplikací připojením k bezdrátové síti. Uživatelé mohou snadno prohlížet a ovládat chytrá zařízení doma v aplikaci. Místní scénu a propojení lze realizovat i při odpojení sítě.

**Seznam balení**

Bezdrátová inteligentní multifunkční brána x1  
1x napájecí kabel Micro USB x1  
Resetovat špendlík x1  
Uživatel manuál x1

**Příprava k použití**

(1) Stáhněte si aplikaci MOES z App Store nebo naskenujte QR kód.

Aplikace Moes funguje s mnohem kompatibilnějšími než aplikace Tuya smart / smart life. Poskytuje také novou přizpůsobenou službu pro ovládání scén pomocí Siri, widgetů a doporučených scén.  
**Poznámka:** Aplikace Tuya smart / Smart Life stále funguje, ale aplikace moes je výsoco doporučena

(2) Registrace nebo přihlášení.  
• Stáhněte si aplikaci "MOES".  
• Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení; Klepněte na "Registrovat" pro vytvoření účtu zadáním svého telefonního čísla, widgetů a doporučených scén.  
**Poznámka:** Aplikace Tuya smart / Smart Life stále funguje, ale aplikace moes je výsoco doporučena.

Pokud máte problémy s přihlášením.  
• Stáhněte si aplikaci "MOES".  
• Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení; Klepněte na "Registrovat" pro vytvoření účtu zadáním svého telefonního čísla, widgetů a doporučených scén.  
**Poznámka:** Aplikace Tuya smart / Smart Life stále funguje, ale aplikace moes je výsoco doporučena.

**Kroky pro připojení aplikace k zařízení**

- Brána zapojená do napájecího kabelu.
- Ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi a Bluetooth.
- Resetovat: Pomocí resetovacího kolíku stiskněte a podržte resetovací tlačítko na bráně po dobu 5 sekund, červený a zelený indikátor střídavě rychle blikají a produkt vstoupí do konfigurace sítě stage.

4. Otevřete aplikaci MOES, kliknutím přidejte zařízení, poté se na obrazovce automaticky zobrazí stránka s výzvou- Klikněte na "Přidat". Vyberte zařízení, které chcete přidat, a klikněte na "+".

5. Zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na "Dál", počkejte na dokončení připojení. Přidejte zařízení úspěšně, můžete upravit název zařízení pro vstup na stránku zařízení kliknutím na "Hotovo".

6. Užijte si svůj chytrý život s domácí automatizací.

7. Podpora Amazon Alexa a Google Assistant, Jingdong Dingdong, Tencent Cloud Xiaowei, Baidu Xiaodu, Xiaomi Xiaoi, Tencent Cloud Dingdong a dalších hlasových asistentů pro ovládání funkce infračerveného ovládací brány. Konkrétní způsoby ovládání naleznete v pokynech souvisejících s hlasovým asistentem.

**Obnovit konfigurační síť**

Delším stisknutím resetovacího tlačítka s resetovacím kolíkem po dobu 5 sekund resetujete síťovou konfigurační síť.

**Popis stavu indikátorů**

Stav brány	Stav indikátoru
Konfigurace sítě	Bliká červeně, zelené světlo
Konfigurace sítě proběhla úspěšně	Červená, zelená kontrolka zhasne
Konfigurace sítě proběhla úspěšně, ale nezbe se připojit	Červená, zelená kontrolka zhasne
Plnění infračerveného signálu	Zelené světlo jednou blikne
Stav přídání drôho zařízení	Modré světlo bliká
Díky zařízení bylo úspěšně přidáno	Modré světlo se vypne
Brána není aktivována a komunikace mezi bránou a jinými zařízeními není navázaná	Modré světlo je stále zapnuté

**Obnovit konfigurační síť**

Delším stisknutím resetovacího tlačítka s resetovacím kolíkem po dobu 5 sekund resetujete síťovou konfigurační síť.

**Popis stavu indikátorů**

Stav brány	Stav indikátoru
Konfigurace sítě	Bliká červeně, zelené světlo
Konfigurace sítě proběhla úspěšně	Červená, zelená kontrolka zhasne
Konfigurace sítě proběhla úspěšně, ale nezbe se připojit	Červená, zelená kontrolka zhasne
Plnění infračerveného signálu	Zelené světlo jednou blikne
Stav přídání drôho zařízení	Modré světlo bliká
Díky zařízení bylo úspěšně přidáno	Modré světlo se vypne
Brána není aktivována a komunikace mezi bránou a jinými zařízeními není navázaná	Modré světlo je stále zapnuté

**Řešení problémů**

Pokud máte problémy s instalací nebo provozem zařízení, přečtěte si prosím datový list produktu.  
<https://www.moestech.com/blogs/news/mhub-yr-w-r>

Zjistěte, aby byl výrobek během přepravy dostatečně chráněn před poškozením. Doporučujeme, abyste na svůj obal umístili vhodnou nálepku označující náchylnost výrobku k nárazu, například "Výstražná síť".

5. Na nahlášené vady, na které se vztahuje záruka, bude posouzeno neprospěšně, nejpozději však do 14 dní ode dne dodání zboží Ručičce.

6. Po kontrole a určení zákonnosti reklamace služby ručičce opraví výrobek v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů ode dne dodání zboží ručičce. Pokud jsou však výhradně těžko dostupné náhradní díly, může tato lhůta prodloužit dobu potřebnou k dodání dílu z tovární výroby.

7. Záruka nezahrnuje provádění údržby a podobných úkonů uvedených v uživatelské příručce a uživatelé jsou povinni tak učinit sami.

8. Pokud se vyskytnou vady v důsledku přirozeného opotřebení během používání, záruka se na ně nevztahuje.

9. Záruka se nevztahuje na:  
a) Mechanické poškození způsobené zavěšením uživatele a vady výrobku způsobené takovým poškozením.  
b) Poškození způsobené nesprávným používáním výrobku.  
10. Práva vyplývající ze záruky zanikají za následujících okolností:  
a) Odstráňte z výrobku záruční pečť.

b) Odstráňte sériové číslo z produktu.  
c) Podnikněte kroky k odstranění fyzických vad produktu mimo autorizovaný servis.  
d) Použijte neoriginální díly a spotřební materiál.

**INFORMACE O RECYKLACI**

Všechny výrobky označené symbolem pro oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19 / EU) musí být likvidovány odděleně od neřetězného komunálního odpadu. Z důvodu ochrany vašeho zdraví a životního prostředí musí být toto zařízení zlikvidováno na určitých sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení určené vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li zjistit, kde se tato sběrná místa nacházejí a jak fungují, obraťte se na instalačního technika nebo na místní úřad.

**ZÁRUČNÍ KARTA**

**Informace o produktu**

Jméno výrobku \_\_\_\_\_  
typu výrobku \_\_\_\_\_  
Datum nákupu \_\_\_\_\_  
Záruční doba \_\_\_\_\_  
Informace o prodejci \_\_\_\_\_  
Jméno zákazníka \_\_\_\_\_  
Telefon zákazníka \_\_\_\_\_  
Adresa zákazníka \_\_\_\_\_

**Ziznamy o údržbě**

Datum řešení	Příčina problému	Obsah závady	Hlavní

Děkujeme vám za vaši podporu a nákup u nás Moes, jsme tu vždy pro vaši úplnou spokojenost, neváhejte se s námi podělit o své skvělé nákupní zkušenosti.

Pokud máte jakékoli jiné potřeby, neváhejte nás prosím nepsně kontaktovat, budeme se snažit. Vaši požadavky vyhovět.

**FOLOW US**

WENZHOU NOVVA NEW ENERGY CO., LTD.  
Adresa: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Tafei West, Casale, Wales, CF15 7QR.  
Tel: +44-292-5680945  
E-mail: [contact@wemaster.com](mailto:contact@wemaster.com)

E-CrossTalk GmbH  
Marion Lenhart, 69-60329 Frankfurt nad Mohanem  
E-mail: [E-crossstalk@web.de](mailto:E-crossstalk@web.de)  
Tel: +496933761674  
Vyrobeno v Číně

Wenzhou Novva New Energy Co., Ltd.  
Adresa: Inováční centrum energetické vědy a techniky, NO 238, We 11 Road, zóna ekonomického rozvoje Yueqing, Yueqing, Zhejiang, Čína.  
Tel: +86-577-57186815  
Poprodejní servis: [service@moeshouse.com](mailto:service@moeshouse.com)

**ZÁRUČNÍ POKYNY**

Vážení pane nebo paní, děkujeme vám za zakoupení produktu. Doufáme, že se vám bude líbit jeho používání. Záruka na produkty uvedené v záručním listu se tímto poskytuje následovně. Podmínkou použití záruky je dodržení následujících podmínek:

- Na produkty se vztahuje 24měsíční záruka platná od data zakoupení krytého produktu maloochodným zákazníkům.
- Pro uplatnění záručních práv musí kupující předložit a) záruční list, b) doklad o koupi (fakturu s DPH, finanční doklad nebo jiný doklad potvrzující skutečné datum nákupu), pokud datum nákupu produktu nepochází ze záručního listu.
- Pokud se problémy s kvalitou produktu vyskytnou do 24 měsíců od data obdržení, přepravte si produkt a obal a jete na místo nebo do obchodu, kde jste jej zakoupili, a požádejte o poprodejní údržbu. Pokud je produkt poškozen z osobních důvodů, bude účtován určitý poplatek za údržbu.
- Zboží doporučujeme při jeho předávání ručičce chránit - pro tento účel doporučujeme použít originální obal s vycpávkou pro zajištění bezpečné přepravy. Pokud se rozhodnete použít náhradní obal, doporučujeme vám, aby se