60 mm

80 mm

Návod
Kabelová brána Matter od MOES
ZigBee 3.0

Čeština

MZUHB-W/E-DL20

1

- Naskenujte QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a představení funkcí
- Naskenujte QR kódy získáte španělskou příručku, instalační video a představení funkcí
- Naskenujte QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a představení funkcí
- Naskenujte QR kód a obraťte personál o vyšlení, instalační videa a popis funkcí
- Naskenujte QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a průvodce funkcemi. Video o instalaci a funkčnosti
- Naskenujte QR kód pro portugalský manuál, instalační video a představení funkcí
- Naskenujte QR kód a vyhledejte pokyny, instalační videa a funkce
- Naskenujte QR kód a podívejte se na kompletní příručku, instalační videa a příručku
- Když naskenujete QR kód, uvidíte japonské pokyny, instalační videa a průvodce funkcemi

2

Varování

Výrobek sami nerozebírejte, znovu nesestavujte, neupravujte ani se nepokoušejte výrobek opravit. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prosím profesionální personál údržby společnosti.

Specifikace produktu

Vstupní napětí	5 V ⎓ 1 A (s plným proudem)
Provozní teplota	-10 ~ +40°C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % RH (bez kondenzace)
Napájení v pohotovostním režimu	≤0.5W
Internetový port	10/100Mbps Ethernet
Velikost produktu	90.0mm x 90.0mm x 25.0mm
Váha netto	Asi 242 g
Bezdrátový protokol	ZigBee, Wi-Fi
Kmitočtové rozsah	2.4 ~ 2.483GHz
RF výstupní výkon	10.08m

3

Seznam balení

- Kabelová inteligentní brána (volitelný) Návod k použití x 1
- Adaptér x 1
- Síťový kabel x 1
- Nasávací kabel x 1

4

popis produktu

Jako propojovací uzel internetu věcí podporující protokol Matter má chytrá kabelová brána Pro místní správu a schopnost stabilního provozu více zařízení. Může připojit zařízení, jako je domácí automatizace, inteligentní energie a domácí bezpečnostní systémy, a používat mobilní telefony ke vzdálenému prohlížení nebo ovládání zařízení a může dávat přednost automatizaci scén a poskytovat uživatelům pohodlný inteligentní zážitek.



5

Popis indikátoru

(1) Indikátor stavu (zelený):

Trvale zapnuto	Připojený router
Trvale vypnuto	Router není připojen

(2) Indikátor síťového připojení (zelený): Stav síťového připojení:

Trvale zapnuto	Připojeno k připojení
Trvale vypnuto	Odpojené připojení
Bliká	Spuštění systému

Příprava k použití

Ujistěte se, že chytrý telefon a chytrá brána jsou ve stejné síti Wi-Fi, aby bylo zajištěno efektivní spojení mezi chytrým telefonem a chytrou bránou.

6

Přidat zařízení

Stáhněte si aplikaci MOES z App Store nebo

Aplikace MOES je upgradována jako mnohem kompatibilnější než aplikace Tuya Smart/Smart Life, dobře funkční pro scény ovládané Siri, widgety a doporučenými scénami jako zcela nová případová služba.

Registrace nebo přihlášení.

1. Stáhněte si aplikaci "MOES".
2. Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení; klepněte na "Registrovat" pro vytvoření účtu zadáním svého telefonního čísla pro získání ověřovacího kódu a "Nastavit heslo". Zvolte možnost "Přihlásit se", pokud už účet MOES

7

Přidat zařízení

1. Zapněte bránu a připojte ji k routeru pomocí síťového kabelu.

2. Ujistěte se, že jsou oba indikátory brány zapnuté.
(Pokud je vyžadován reset, stiskněte a podržte

8

3. Na domovské stránce aplikace klikněte na "+" v pravém horním rohu pro přidání zařízení, klikněte na vstup pro skenování kódu v pravém horním rohu a přidejte zařízení.

9

4. Naskenujte QR kód na zařízeních a spárujte jej se sítí.

10

5. Přidejte zařízení úspěšně, můžete upravit název zařízení pro vstup na stránku zařízení kliknutím na "Hotovo".

11

Kompatibilita materiálů a

Požadavky nainstalujte verze zařízení a aplikací	zařízení	Mobilní systém iOS ve verzi 16.0.1 a vyšší Firmware verze 16.2.2 a vyšší
	Google	Google Home Nestbudu v iOS 10.89%
	Amazonka	V současné době podporuje pouze Wi-Fi a Thread, nelze přidat, v současné době žádná podpora brány

Most na domovskou stránku Apple

Poznámka:
(1) Ujistěte se prosím, že systém IOS mobilního telefonu
je vyšší než 16.3.1;
(2) Musí být nastaven rozbočovač pro chytrou domácnost (např. HomePod, HomePod Mini, Apple TV nebo iPad), poté lze zařízení Matter přidat do

12

Stažení aplikace

1. Otevřete prosím APP Store, poté vyhledejte "HomeKit" a stáhněte si APP.

2. Po dokončení stahování otevřete aplikaci a

13

Umístění kódu sdílené složky záležitostí

14

Přidat zařízení

1. Ověřte, zda byla aplikace MOES nakonfigurována s bránou Matter.
2. Otevřete na svém iPhonu aplikaci Home a klepněte na znaménko plus (+) v pravém horním rohu. Klikněte na "Přidat příslušenství" a podle

15

3. Naskenujte QR kód pro sdílení zařízení a spárujte jej se sítí.

16

4. Pokud se vám nedaří QR kód naskenovat, klepněte na možnost Nemám kód nebo Nelze skenovat. Poté zadejte sériové číslo pro přidání.

17

18

5. Zařízení bylo úspěšně

POZNÁMKA: Podzařízení lze přidat pouze prostřednictvím aplikace MOES.

19

Most na domovskou stránku Google

Poznámka:
(1) Aby bylo možné přidat zařízení Matter do aplikace "Google Home", musí být nastaven "rozbočovač s podporou Matter";
(2) Nakonfigurovaná síť WiFi a rozbočovač s podporou Matter musí být ve stejné místní síti (LAN);
(3) Před přidáním nejprve otevřete Bluetooth v telefonu.

Stažení aplikace

20

3. Přihlaste se, vytvořte domov a přidejte Rozbočovač s podporou Matter (viz pokyny k zařízení Google)

21

Umístění kódu sdílené složky záležitostí

22

Přidat zařízení

1. Ověřte, zda byla aplikace MOES nakonfigurována s bránou Matter.
2. Otevřete domovskou aplikaci na svém mobilním



23



24

3. Pokud se vám nedaří naskenovat QR kód, klepněte na možnost "Nastavit bez QR kódu". Poté zadejte sériové číslo pro přidání.



POZNÁMKA: Podzařízení lze přidat pouze prostřednictvím aplikace MOES.

25

Instrukce

- **Přidat dílčí zařízení**
  Podzařízení lze přidat po úspěšném přidání brány. Chcete-li přidat dílčí zařízení, přečtěte si pokyny v aplikaci.
- **SÍŤ RESET**
  Stisknutím a podržením tlačítka brány po dobu delší než 5 sekund resetujete zařízení. Po dokončení inicializace zařízení se zařízení znovu připojí do stavu distribuční sítě a zopakuje kroky [Přidat zařízení].
- **Poznámka:**
  1. Před přidáním brány se ujistěte, že je váš telefon připojen k síti Wi-Fi 2.4 GHz.
  2. Aby bylo připojení plynulejší, snažte se držet telefon v blízkosti brány a ujistěte se, že telefon a brána jsou ve stejné síti Wi-Fi.
  3. Pokud se zařízení po zapnutí nepodařilo přidat nebo není ve stavu distribuční sítě, stiskněte a podržte tlačítko brány déle než 5 sekund, abyste zařízení resetovali a znovu přidali

26

Prohlášení o shodě

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD. prohlašuje, že rádiové zařízení typu MZHUB je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.moestech.com/doppelnaws/mzhub

INFORMACE O RECYKLACI

Všechny výrobky označené symbolem pro oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19 / EU) musí být likvidovány odděleně od netříděného komunálního odpadu. Z důvodu ochrany valného zdraví a životního prostředí musí být tato zařízení likvidováno na určených sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li zjistit, kde se tato sběrná místa nacházejí a jak funguje, obraťte

27

ZÁRUČNÍ POKYNY

Vážený pane nebo paní, děkujeme vám za zakoupení produktu.

Doufáme, že se vám bude líbit jeho používání.

Záruka na produkty uvedené v záručním listu se třemto poskytuje následovně.

Podmínkou použití záruky je dodržení následujících podmínek:

1. Na produkty se vztahuje 24měsíční záruka platná od data zakoupení krytého produktu maloobchodním zákazníkem.
2. Pro uplatnění záručních práv musí kupující předložit: a) záruční list, b) doklad o koupi (faktura s DPH, finanční doklad nebo jiný doklad potvrzující skutečné datum nákupu), pokud datum nákupu produktu nepochází ze

28

nebo v obchodě, kde jste jej zakoupili, a požádejte o poprodejní údržbu. Pokud je produkt poškozen z osobních důvodů, bude účtován určitý poplatek za údržbu.

4. Zboží doporučujeme při jeho předávání ručteli řádně chránit — pro tento účel doporučujeme použít originální obal s vycpávkou pro zajištění bezpečné přepravy. Pokud se rozhodnete použít náhradní obal, doporučujeme zajistit, aby byl produkt během přepravy dostatečně chráněn před poškozením. Doporučujeme, abyste na svůj obal umístili vhodnou nálepku označující náchylnost výrobku k nárazu, například "Výstražné sklo".
5. Na nahlášené vady, na které se vztahuje záruka, bude posouzeno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne dodání zboží. Ručiteli.
6. Po kontrole a určení zákonnosti reklamace služby ručitele opraví výrobek v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů ode dne dodání zboží ručiteli. Pokud však jsou vyžadovány těžko dostupné náhradní díly, tato lhůta může prodloužit dobu potřebnou k dodání dílu z továrny výrobce.

29

7. Záruka nezahrnuje provádění údržby a podobných úkonů uvedených v uživatelské příručce a uživatelé jsou povinni tak učinit sami.
8. Pokud se vyskytnou vady v důsledku přirozeného opotřebení během používání, záruka se na ně nevztahuje.
9. Záruka se nevztahuje na:
a) Mechanické poškození způsobené zaviněním uživatele a vady výrobku způsobené takovým poškozením.
b) Poškození způsobené nesprávným používáním výrobku.
10. Práva vyplývající ze záruky vyprší za následujících okolností:

30

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

jméno výrobku: _____
typ výrobku: _____
Datum nákupu: _____
Záruční doba: _____
Informace o prodejci:
Jméno zákazníka: _____
Telefonní číslo: _____

Záznamy o údržbě

Datum setkání	Místně zodpovědný	Obsah závady	Hlavní

31

Děkujeme vám za vaši podporu a nákup u nás. Moes, jsme tu vždy pro vaši úplnou spokojenost, neváhejte se s námi podělit o své skvělé nákupní zkušenosti.

★ ★ ★ ★ ★

Pokud máte jakékoliv jiné potřeby, neváhejte Chcete-li nás nejprve kontaktovat, pokračujte se

FOLLOW US

@moessmart
@moes_smart
@moes_smart
MOES. Oficiální
@moes_smart
www.moes.net

32

EU
EVATOST CONSULTING LTD
Adresa: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-2036-168094S
E-mail: contact@evatmaster.com

UK
AMZLAB GmbH
Lauberhof 23, ESSEN 45326 E
mail: info@amz-lab.de
Tel: +49174.5298066
Výrobeno v Číně

Výrobci:
WENZHOU NOVA NOVÉ ENERGYCO., LTD
Adresa: Inovační centrum energetické vědy a techniky, NO.238, Wei Tt Road, zóna ekonomického rozvoje Yueqing, Yueqing, Zhejiang, Čína
Tel: +86-577-57188815
Poprodejní servis: service@moeshouse.com

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46