

MOES Tuya

Návod k použití Chytrý dálkový IR ovladač

WIFI

UFO-R6-MS-DK30

WORKS WITH alexa WORKS WITH Google Assistant

Naskenování QR kódu získáte japonské manuály, instalační videa a představení funkcí

Naskenování QR kódu zobrazíte korejskou příručku, instalační video a přívodce funkce

من فضلك قم بفتح رمز الاستجابة الفريدة (QR) للحضور، لكي نبدأ استخدام بطاقة الترميزه وتكون التثبيت ووصف الوظائف

Naskenujte QR kód a získáte český manuál, instalační video a představení funkcí

Popis produktu

Uživatelé mohou navrhovat a realizovat inteligentní scénáře aplikací běžných elektrických spotřebičů v domácnosti přídáním univerzálního dálkového ovladače.

Varování

1. Tento výrobek sami nerozebírejte, znovu nesestavujte, neopravujte ani se nepokoušejte opravit. Tuto práci by měli provádět autorizovaní odborníci.

Tlačítko Reset

Zásuvky

Indikátor konfigurace sítě

Specifikace produktu

Model produktu	UFO-R6
Příkon	5W/1A
Pohotovostní napájení	≤ 0,4W
Ovládní vzdálenosti	≤8m (konečný vliv prostředí)
Ir frekvence	38KHZ
Provozní teplota	-10°C~50°C
Provozní vlhkost	≤85 % RV (bez kondenzace)
Bezdrátový protokol	WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Kmitočtové pásmo	2,412 – 2,484 GHz
Maximální rádiový vysílací výkon	< +16dBm

Stáhněte si aplikaci MOES

1. Stáhněte si aplikaci MOES z obchodu App Store nebo naskenujte QR kód

GET IT ON Google play

Download on the App Store

Aplikace MOES je upgradována jako mnohem kompatibilnější než aplikace Tuya Smart/Smart Life, dobře fungují pro scény ovládné Siri, widgety a doporučeními scén jako zcela nová přizpůsobená služba. **(Poznámka: Aplikace Tuya Smart/Smart Life stále funguje, ale aplikace MOES je vysoce doporučena)**

2. Zaregistrujte se nebo se přihlaste

Stáhněte si aplikaci "MOES". Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení: klepnutím na "Registrovat"

Kroky pro připojení aplikace k zařízení

První způsob:
Naskenujte QR kód a nakonfigurujte přívodce sítě

Naskenujte QR kód a získáte český manuál, instalační video a představení funkcí

Druhá metoda:

- Ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi a Rozhraní Bluetooth.
- Reset: Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu alespoň 5 sekund, dokud nezačne blikat indikátor konfigurace sítě.
- Otevřete aplikaci MOES, poté se na obrazovce automaticky zobrazí stránka s výzvou. Klikněte na "Přidat", vyberte zařízení, které chcete přidat, a klikněte na "+".
- Zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na "Dále", počkejte na dokončení připojení. Přidejte zařízení úspěšně, můžete upravit název zařízení pro vstup na stránku zařízení kliknutím na "Hotovo".
- Ujistěte si svůj chytrý život s domácí automatizací.

Přidat dálkový ovladač

Vyberte si svůj stávající spotřebič a přidejte dálkové ovládání, jako je klimatizace, TV, STB, TV box, FAN (podpora více než 4000 + hlavní značky). Můžete také zvolit funkci "Tlačítko kopírování" a zjistit, zda některé spotřebiče netze ovládat.

Operace tlačítka Kopírovat

Pokud nenajdíte dálkový ovladač, který je schopen ovládat spotřebič, můžete se funkci naučit pomocí tlačítka kopírování. (Upozornění: V současné době funkce tlačítka kopírování podporuje pouze TV / STB / TV BOX / FAN, zbytek klimatizace)

Krok 1: Kliknutím zadejte připojené zařízení

Krok 4: Klikněte na tlačítko zapnutí / vypnutí

Stiskněte původní tlačítko dálkového ovládní, APP přeměruje automaticky na další krok. Dokončete kopírování jednoho tlačítka, měli byste stisknout tlačítko související tlačítko v aplikaci pro kontrolu, zda funguje správně.

Můžete se průběžně rozhodnout kopírovat další nebo uložit stisknutím tlačítka "Hotovo" v pravém horním rohu.

DIY provoz

Můžete najít své IR zařízení v existující formě zařízení, můžete požádat o pomoc funkci DIY.

Klepněte na tlačítko DIY

Stiskněte původní tlačítko dálkového ovladače, APP bude Automaticky přeměruvat na další krok.

získání ověřovacího kódu a "Nastavit heslo". Zvoňte číslo "Přihlásit se", pokud již účet MOES máte.

Krok 2: Překřtěte. Uložte nastavení. Pokud potřebujete změnit nebo přidat další tlačítka, můžete si vybrat nápovědu v pravém rohu tlačítka "Upravit".

- Podpora učení nosné frekvence 38K, pokud nemůžete přijímat instrukce z původního dálkového ovladače, hlavním důvodem může být nesoulad nosné frekvence. V takovém případě se nemůžete naučit instrukce z původního dálkového ovladače.

Naskenujte QR kód

Připojte prosím zařízení podle konfigurace proces.

Ovládejte svůj domov hlasem

Zařízení jsou kompatibilní s funkcemi podporovanými Amazon Alexa a Google Home. Podívejte se prosím na náš detailní průvodce na: <https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked> -Hlasový reproduktor

Prohlášení o shodě

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu UFO-R6 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.moestech.com/blogs/news/ufo-r6>

Řešení problémů

Pokud máte problémy s instalací nebo provozem zařízení, přečtěte si prosím datový list produktu: <https://www.moestech.com/blogs/news/ufo-r6>

Záruční pokyny

Vážení pane nebo paní, děkujeme vám za zakoupení produktu. Doufáme, že se vám bude líbit jeho používání. Záruka na produkty uvedené v záručním listu se tímto poskytuje následovně:

Podmínkou použití záruky je dodržení následujících podmínek:

- Na produkty se vztahuje 24měsíční záruka platná od data zakoupení tohoto produktu. Nebudeme záruku

Klikněte na tlačítko Úprava v pravém horním rohu

Vyberte "Kopírovat tlačítko" ve vyskakovací liště nabídek

počázi ze záručního listu.

- Pokud se problémy s kvalitou produktu vyskytnou do 24 měsíců od data ovládní, přivazte si produkt a obal a přilepte na místo nebo do obchodu, kde jste jej zakoupili, a požádejte o poradenství údržbu. Pokud je produkt poškozen z osobních důvodů, bude účtován určitý poplatek za údržbu.
- Zboží doporučujeme při jeho předávání ručiteli řádně chránit – pro tento účel doporučujeme použít originální obal i vyzpůsobu pro zajištění bezpečné přepravy. Pokud se rozhodnete použít náhradní obal, doporučujeme zajistit, aby byl produkt během přepravy dostatečně chráněn před poškozením. Doporučujeme, abyste na něj obal směřovali vhodnou nálepku označující nevhodnost výrobku k narázku, například "Výstražné sklo"
- Na nahlášené vady, na které se vztahuje záruka, bude posouzeno neproředně, nepožádejte však do 14 dní ode dne dodání zboží.
- Po kontrole a určení zákonnosti reklamace služby ručitelé opraví výrobek v přiměřené době, nepřesahující 10 dní od data

Klikněte na první krok

Stiskněte původní tlačítko dálkového ovladače, APP bude Automaticky přeměruvat na další krok.

dodání zboží Ručitelé. Pokud však jsou vyžadovány těkko dostupné náhradní díly, tato lhůta může prodloužit dobu potřebnou k dodání dílu z továrny výrobce.

- Záruka nezahrnuje provádění údržby a podobných úkonů uvedených v uživatelské příručce a uživatelé jsou povinni tak učinit sami.
- Pokud se vyskytnou vady v důsledku přirozeného opotřebení během používání, záruka se na ně nevztahuje.
- Záruka se nevztahuje na:
 - Mechanické poškození způsobené zavínáním uživatele a výrobku
 - Poškození způsobené nesprávným použitím výrobku.
 - Převa vyplývající ze záruky v následujícím dny

INFORMACE O RECYKLACI

Všichni výrobci označují symbolem pro oddělení sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19 / EU) bytí výrobky určené k odložení od neřádného komunálního odpadu. Symbolem pro oddělení sběrů a životního prostředí musí být toto označeno na určených sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení. Symbolem pro oddělení sběrů a životního prostředí a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí. Chcete-li zjistit, kde se můžete naučit, jak se zbavit svých elektrických a elektronických zařízení, navštivte prosím stránky www.waarec.com nebo www.waarec.com se recyklant

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Jméno výrobku _____
 Typ výrobku _____
 Datum nákupu _____
 Záruční doba _____
 Informace o prodejci _____
 Jméno zákazníka _____
 Telefon zákazníka _____
 Adresa zákazníka _____

2. Pro uplatnění záručních práv musí kupující předložit: a) záruční list, b) doklad o koupi (fakturu s DPH, finanční doklad nebo jiný doklad potvrzující skutečné datum nákupu), pokud není uvedeno datum nákupu produktu

★★★★★

Děkujeme vám za vaši podporu a nákup u nás Moes, jsme tu vždy pro vaši úplnou spokojenost, neváhejte se s námi podělit o své světlé momenty

FOLLOW US

Youtub máte jakékoliv jiné potřeby, neváhejte nás obrátit nás na prvním místě, budeme se snažit vyhovět vaší poptávce.

AMZLAB GmbH
 Laubenhof 23, ESSEN 45326 E-mail: info@amz-lab.de
 Tel: +491745298066
 Vyrobeno v Číně

EVATOST CONSULTING LTD
 Adresa: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR Tel: +442921680945
 Email: contact@evatmaster.com

Výrobce:
 WENZHOU NOVA NOVA ENERGIE CO., LTD

- Odstraňte záruční pečť z produktu.
- Odstraňte sériové číslo z produktu.
- Přijmout opatření k odstranění fyzických vad výrobku mimo autorizovaný servis.
- Používejte neoriginální díly a spotřební materiál.

Datum selhání	Příčina problému	Obsah závady	Hlavní

MOES SMART

WIFI

www.moesh.net

GET IT ON Google play

Download on the App Store

NO 238, Wei 11 Road, zóna ekonomického rozvoje Yueqing, Yueqing, Zhejiang, Čína
 Tel: +86-577-57186815
 E-mail: service@mboeshouse.com

MOES SMART

WIFI

www.moesh.net

GET IT ON Google play

Download on the App Store

MOES SMART

WIFI

www.moesh.net

GET IT ON Google play

Download on the App Store